



Ürün Kodu: WL0085

Çıkarılabilir Antenli Wireless-N 150Mbps USB Adaptör

Logilink Wireless N 150Mbps USB Adaptör, SOHO kullanıcılarının güvenli kablosuz ağlara kolaylıkla erişmeleri için tasarlanmıştır.

Genel Özellikler:

- IEEE802.11b/g/n standartları ile uyumlu
- 150Mbps'e kadar yüksek veri aktarım hızı desteği
- Güvenlik: WPA, WPA2, WPS ve 64/128-bit WEP Kablosuz Şifreleme
- WiFi Protection Setup (WPS) destekli
- İletişim Mesafesi: İç mekanda 100 metreye kadar, dış mekanda 300 metreye kadar
- USB 2.0/1.1 arayüz destekli
- Windows 2000/XP/Vista/7 işletim sistemlerini destekler

Paket İçeriği:

- 1 x Wireless N USB Adapter
- 1 x Anten
- 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu
- 1 x CD (Driver + Kullanma Kılavuzu)

Paketleme Bilgisi:

- Paket Ebatı : 160x108x19 mm
- Paket Ağırlığı : 0.065 kg
- Koli Ebatı : 600x300x373 mm
- Kolideki Ürün Adedi : 100 Adet
- Koli Ağırlığı : 9.28 kg



Ürün Kodu: WL0085

Çıkarılabilir Antenli Wireless-N 150Mbps USB Adaptör

Teknik Özellikler:

Standart	IEEE 802.11b/g/n
Arayüz	USB 2.0 Type A, Harici Anten
Frekans / Kanal	USA (FCC) 11 Kanal: 2.412GHz~2.462GHz Avrupa (ETSI) 13 Kanal: 2.412GHz~2.472GHz Japonya 14 Kanal: 2.412GHz~2.484GHz
Veri Hızı	11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/24/36/48/54Mbps 11n (20MHz): MCS0-7, 72Mbps'e kadar 11n (40MHz): MCS0-7, 150Mbps'e kadar
RF Çıkış Gücü	11b: 17±1dBm, 11g: 15±1dBm, 11n: 14±1dBm
İletim Hızı	100 m'ye kadar iç ortam 300 m'ye kadar dış ortam
Güvenlik	WEP 64/128, WPA, WPA2 ve WPS
WPS Düğmesi	AP ile WPS
Anten	Dahili Anten x 1 (1T1R)
Sürücü	Windows 2000/XP/Vista/7
LED	Link/Aktivite
Güç Tüketimi	TX mod Güç Tüketimi: < 300mA @5V RX mod Güç Tüketimi: <250mA @5V
Ebat	10(H) x 49.5(W) x 26.5(D) mm
Ağırlık	20g
Sıcaklık	İşlem: 0~50°C
Nem	İşlem: 10~90%